Panneau poussoir KNX 4 boutons

DNAKE | **Réf. SH-KAW10-UIC401** | Domotique KNX · Interfaces

Panneau poussoir KNX DNAKE 4 boutons (SH-KAW10-UIC401), encastré 86 × 86 mm. Pilote éclairage, variation, volets et scénarios sur bus EIB/KNX en DC 21-30 V, avec voyants LED d'état. Le poussoir KNX 4 boutons DNAKE SH-KAW10-UIC401 est un panneau de commande mural encastré, à 2 modules, destiné aux installations KNX. Ses 4 touches pilotent l'éclairage, la variation, les volets et les scénarios depuis le bus, sans câblage de puissance supplémentaire. Chaque touche se programme librement sous ETS : allumage simple, variation relative, montée et descente de volets, ou déclenchement de scénario. Quatre touches suffisent à piloter deux circuits d'éclairage et un volet, en gardant une touche pour un scénario.

- Boutons multifonctions : éclairage, variation, volets et scénarios
- Indication d'état par LED
- Installation en boîte d'encastrement européenne type 60
- Envoi de valeur temporisé (commutation, variation relative, envoi d'octet)
- Relais intégrés (en option)

EN BREF

Alimentation
DC 21–30 V
Connexions
EIB/KNX
Installation
Encastrée
Dimensions
86 × 86 × 38,2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	**DC 21–30 V**
Courant bus	**<= 6 mA**
Consommation bus	**< 185 mW**
Tension auxiliaire	**DC 21–30 V**
Courant auxiliaire (30 V)	**< 25 mA (8 boutons) ; < 23 mA (6 boutons) ; < 21 mA (4 boutons) ; < 20 mA (2 boutons)**
Consommation auxiliaire	**< 750 mW (8 boutons) ; < 690 mW (6 boutons) ; < 630 mW (4 boutons) ; < 600 mW (2 boutons)**
Connexions	**EIB/KNX**
Installation	**Encastrée**
Boîte d'encastrement	**standard EU / UK / GB**
Dimensions	**86 × 86 × 38,2 mm**
Poids	**0,15 kg**
Température de fonctionnement	**-5 °C à +45 °C**
Température de stockage	**-25 °C à +55 °C**
Humidité de fonctionnement	**< 93 % HR (sans condensation)**

Document établi par MAdomotique à partir des données constructeur DNAKE. Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.