

Panneau poussoir KNX 6 boutons

DNAKE

Réf. SH-KAW10-UIC601

Domotique KNX · Interfaces

Panneau poussoir KNX DNAKE 6 boutons (SH-KAW10-UIC601), encastré 86 × 86 mm. Pilote éclairage, variation, volets et scénarios sur bus EIB/KNX en DC 21-30 V, avec voyants LED d'état. Le poussoir KNX 6 boutons DNAKE SH-KAW10-UIC601 est un panneau de commande mural encastré, à 3 modules, destiné aux installations KNX. Ses 6 touches pilotent l'éclairage, la variation, les volets et les scénarios depuis le bus, sans câblage de puissance supplémentaire. Chaque touche se programme librement sous ETS : allumage simple, variation relative, montée et descente de volets, ou déclenchement de scénario. Avec six touches, on couvre en général tout un séjour : deux circuits d'éclairage, les volets, et deux scénarios.



- Boutons multifonctions : éclairage, variation, volets et scénarios
- Indication d'état par LED
- Installation en boîte d'encastrement européenne type 60
- Envoi de valeur temporisé (commutation, variation relative, envoi d'octet)
- Relais intégrés (en option)

EN BREF

Alimentation

DC 21–30 V

Connexions

EIB/KNX

Installation

Encastrée

Dimensions

86 × 86 × 38,2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	DC 21–30 V
Courant bus	≤ 6 mA
Consommation bus	< 185 mW
Tension auxiliaire	DC 21–30 V
Courant auxiliaire (30 V)	< 25 mA (8 boutons) ; < 23 mA (6 boutons) ; < 21 mA (4 boutons) ; < 20 mA (2 boutons)
Consommation auxiliaire	< 750 mW (8 boutons) ; < 690 mW (6 boutons) ; < 630 mW (4 boutons) ; < 600 mW (2 boutons)
Connexions	EIB/KNX
Installation	Encastrée
Boîte d'encastrement	standard EU / UK / GB
Dimensions	86 × 86 × 38,2 mm
Poids	0,15 kg
Température de fonctionnement	-5 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	< 93 % HR (sans condensation)